

Verbindungskästen



Verbindungskasten 100

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

| | |
|----------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | 1095-91 |
| EAN: | 4013456151406 |
| Länge | 107 mm |
| Breite | 107 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Rohreinführungen M16 | 4 |
| Rohreinführungen M20 | 12 |
| Rohreinführungen M25 | 4 |
| Leitungseinführungen | 12 |
| für Klemmen bis | 6 mm ² |
| Versand | 100 |
| Preisgruppe | 120 |

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

