

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



Steckbar Frontteil AK2, Wieland GST18, in: 4pol H07V-U, out:je 1x3pol swL1/ wsL2, 125x100x42 mm, lichtgrau

- Schwarze und weiße Steckbuchsen können für getrennte Schaltkreise verwendet werden
- Konfektioniert mit halogenfreien Anschlussadern 2,5 mm².
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Artikel-Nr.:	AT6025
EAN:	8712259182636
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Polzahl Anschluss	4 polig
Abgang Steckverbinder L1	1x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	1x 3polig, weiß
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	10
Preisgruppe	200

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.